




Zur vollständigen Montage benötigen Sie ① **Ein- oder Mehrfachrahmen** und ② **Abdeckung** aus der gewünschten Schalterserie.



UAE-Anschlussdose Universal-Anschluss-Einheit für Telefon- und Datentechnik

- ISDN-fähig
- RJ11/12; RJ45 mit Schrägauslass
- 2 parallele Anschlüsse
- Schraubkontakte
- Unterputz-Montage
- 8 Pole belegbar

SKB 984 / 004 503 144

DU11010003

Heinrich Kopp GmbH • Alzenauer Str. 68
63796 Kahl am Main • www.kopp.eu

Art.-Nr. 1154.0018.6



Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden "S Sicherheitsregeln"; Freischalten; gegen

Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken,

- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung,
- Auswertung der Messergebnisse,
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen,
- IP-Schutzarten,
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials,
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

UAE-Anschlussdose

mit 2 parallelen Anschlüssen

Passend zur
UAE-Abdeckung
der Kopp-Schalter-
programme

Technik-Center



Funktion

UAE-Anschlussdose (Universal-Anschluss-Einheit) für Telefon- und Datentechnik, ISDN-fähig, RJ 11/12; RJ 45, mit Schrägauslass, Schraubkontakte, Unterputz, 8 Pole belegbar, 2 parallele Anschlüsse.

Anschlussdose für digitale Telefonanschlüsse (ISDN). Mit dem ISDN-Anschluss besteht die Möglichkeit, mit der gleichen Leitung Daten, Texte und Bilder zu übertragen. Zusätzlich sind bei ISDN-fähigen Endgeräten die Komfort-Dienste der Telefonanbieter (Rufweitschaltung, Konferenzschaltung) nutzbar.

Installationshinweise

Die Unterputz-UAE-Anschlussdose in die Schalterdose einsetzen, ausrichten und mit den Schrauben der Spreizkrallen befestigen.

Steckertypen

(Register Jack)

RJ 11 6(4), 6-polige Buchse, mit 4 Kontakten

RJ 12 6(6), 6-polige Buchse, mit 6 Kontakten

RJ 45 8(8), 8-polige Buchse, mit 8 Kontakten

Erläuterung der Anschlußklemmen

Klemmenbezeichnung	Analog-Terminal IEC-Norm	Analog-Terminal Siemens	Analog-Terminal Telekom	Systemterminal	SO ISDN-Terminal Telekom	UPO ISDN-Terminal
5	Stützpunkt für Beidraht					
1						
2						
3	E	W	b	c	a2	
6	W	E	a	d	b2	
4	a	a	E	a	a1	a
5	b	b	W	b	b1	b
7						
8						